

# POWER<sup>+</sup> RÜCKENTRAGBARER AKKU

## BAX1500 / BAX1501

- ⊕ BEQUEMES UND ROBUSTES RÜCKENTRAGBARES SYSTEM
- ⊕ GESTEUERTE LÜFTUNGSSCHLITZE
- ⊕ ROBUSTES KABEL UND ROBUSTER STECKER
- ⊕ HOCHSTROMKABEL
- ⊕ KLAPPBARER TRAGEGRIFF
- ⊕ LED-LEISTUNGSANZEIGE
- ⊕ 12-V- UND USB-LADEANSCHLUSS

**BAX1500 AKKU  
(OHNE GURT U. ADAPTER)**

**BAX1501  
BAX1500 AKKU  
AFH1500 GURT  
ADB1000 ADAPTER**

ADAPTER (ADB1000)



LEISTUNG	1568 Wh mit 56 V Spannung
VERBINDUNGSMETHODE	Plug-in-Adapter
AKKUGEWICHT	9,0 kg ohne Gurt
GURT	Abnehmbar
WETTERSCHUTZ	IP56
LADEVORGANG	CHX5500E
ZYKLENFESTIGKEIT	Bis zu 1.000 Zyklen

KOMPATIBEL ZU	LAUFZEIT*
LBX6000 LAUBBLÄSER	Bis zu 350 min
HTX6500 HECKENSCHERE	Bis zu 420 min
BCX3800 RASENTRIMMER/ FREISCHNEIDER	Bis zu 300 min

\*Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners.