

Honda Stromerzeuger ECT 7000

Für den harten Einsatz auf Baustellen bestens gerüstet. 3-Phasen-Stromerzeuger mit Kompound-Regelung und max. 7.000 VA. Mit Stark- und Wechselstrom. Mit 2x Schuko und 1x CEE.



Technische Daten:

Maximale Leistung (230 / 400 V)	4.000 / 7.000 VA
Dauerleistung (230 / 400 V)	3.600 / 6.500 VA
Nennspannung	230 / 400 V
Trockengewicht	77 kg
Abmessungen (LxBxH)	800 x 550 x 540 mm
Steckdosen	2 x Schuko 1 x CEE 400 V, 5-pol
Motor	OHV GX 390
Hubraum	389 cm ³
Startsystem	Seilzug
Nennleistung	6,0 kW
Nenn Drehzahl	3.000 U/min (Max)
Tankinhalt	6,2 Liter
Betriebsdauer bei Volllast	1,7 h
Schalldruckpegel	97 db (A)
Radsatz	Optionales Zubehör
Ökoschaltung	Nein
Parallel-Anschluss möglich	Nein

Zum Produkt

<https://motorgarten.de/honda-stromerzeuger-ect-7000>

Fragen?

Sie erreichen uns montags bis freitags von 9 bis 13 und von 14 bis 17 Uhr unter: 05601-5628 oder per E-Mail unter info@motorgarten.de

MotorGarten®

Korbacher Str. 501, D-34270 Schauenburg
 Telefon: +49-5601-5628
 Fax: +49-322-112 268 85 96
 E-Mail: info@motorgarten.de
www.motorgarten.de

Inhaber: Dieter Kahl e.K.
 Gerichtsstand: Amtsgericht Kassel
 Handelsregisternr.: HRA 17517
 UST-ID: DE256615140
 St.Nr.: 025 833 01995