

Honda Stromerzeuger EM 30



Honda Stromerzeuger EM 30 mit Cyclo-Converter mit extra langer Laufzeit.
3.000 VA maximale Leistung

Technische Daten:

Maximale Leistung	3000 VA
Dauerleistung	2600 VA
Nennspannung	230 V
Trockengewicht	32 kg
Abmessungen (LxBxH)	445 x 402 x 480 mm
Gleichstromausgang	12 V / 12 A
Steckdosen	2x Schuko
Motor	GX 200
Hubraum	196 cm ³
Startsystem	Seilzug
Nennleistung	3,6 kW
Nendrehzahl	3.600 U/min (Max)
Tankinhalt	9,7 Liter
Betriebsdauer bei Volllast	7,5 h
Schalldruckpegel	96 db (A)

Zum Produkt

<https://motorgarten.de/honda-stromerzeuger-em-30>

Fragen?

Sie erreichen uns montags bis freitags von 9 bis 13 und von 14 bis 17 Uhr unter: 05601-5628
oder per E-Mail unter info@motorgarten.de

MotorGarten®
Korbacher Str. 501, D-34270 Schauenburg
Telefon: +49-5601-5628
Fax: +49-322-112 268 85 96
E-Mail: info@motorgarten.de
www.motorgarten.de

Inhaber: Dieter Kahl e.K.
Gerichtsstand: Amtsgericht Kassel
Handelsregisternr.: HRA 17517
UST-ID: DE256615140
St.Nr.: 025 833 01995